

«Программное обеспечение
«Шлюз передачи данных Registratura Gateway»

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения

Содержание

1.1 Системные требования	3
1.2 Загрузка программного обеспечения	3
1.3 Установка программного обеспечения	3
2.1 Запуск ПО	5
2.2 Активация ПО	5

1 Описание

Данная инструкция предназначена для производства и необходима для установки Шлюза перед отгрузкой заказчику. При проведении работ по установке Шлюза необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами: РЭ.

2 Установка ПО

2.1 Системные требования

Назначение и минимальные технические требования для запуска Шлюза приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Минимальные технические требования

№ п/п	Наименование	Обозначение/ мин.тех требования
1.	Накопитель с программным обеспечением	ТЕСН.467379.000
2.	Персональный компьютер сервера	процессор (не менее 4 потоков с GPU), ОЗУ не менее 8 Гб, SSD/HDD-диск не менее 128 Гб, USB разъем 2 шт., Ethernet разъем, монитор с разрешением 1920x1080, операционная система Debian 12
3.	Электронный ключ защиты (при необходимости)	USB разъем
4.	Руководство по эксплуатации	ТЕСН.941119.007 РЭ

2.2 Установка программного обеспечения

Установка производится на операционную систему Debian версии 12 или новее. Также необходимо установить следующие программные пакеты:

- AspNetcore runtime 8.

Для установки выполните следующие действия:

1. открыть терминал;
2. авторизоваться под суперпользователем;
3. скопировать программное обеспечение в папку: `var/www/`
4. открыть файл настроек `var/www/gateway/appsettings.yaml`
5. указать адрес ИС в поле «IntegrationService»;
6. ввести команды:

```
cd /var/www/gateway
```

```
chmod +x TRTN.BOX.WebApi protectstorage32.dll protectstorage64.dll  
libprotectstorage64.so TRTN.BOX.WebApi.dll
```

7. вставить ключ защиты в ПК Шлюза;
настроить и перезагрузить сетевой адаптер

3 Эксплуатация ПО

3.1 Запуск ПО

Запуск программного проводить в соответствии с руководством по эксплуатации.

3.2 Активация ПО

ПО не требует активации.